

Autarco Group B.V.
Daniel Horan

Date : 18.12.2023
Our ref. : YF 01
Your ref.: Daniel Horan

Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
Netherlands

Ref : A3 Grid Code Certificate

Type of Equipment : Hybrid Inverter
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : A3 50611046 0001
Report No. : CN22CS4X 005

Dear Daniel Horan,

We herewith confirm that a sample of the above mentioned technical equipment has been tested and was found to be in accordance with the relevant requirements.

Enclosed please find your Certificate of Conformity.

We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and continuous services in the future.

With kind regards,

Certification Body



Dipl.-Ing. (FH) F. He

CC: Ginlong technologies Co., Ltd.

Enclosure

证书的详细资料请登陆www.certipedia.com查阅,或拨打我司客服热线800 999 3668 / 400 883 1300咨询

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50611046 0001

Report No.: CN22CS4X 005

Holder: **Autarco Group B.V.**
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
Netherlands

Product: **PV-Inverter**
(Hybrid Inverter)

Identification: Type Designation : S2.LH5000-MII, S2.LH6000-MII,
S2.LH8000-MII, S2.LH10000-MII
Serial Number : 110F40186080004
Firmware version : A1
Remark(s) : Refer to report CN22CS4X 005 for details.

Tested acc. to: VDE-AR-N 4105/11.18
DIN VDE V 0124-100/06.20


The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 18.12.2023

Durch die DAKKS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Certification Body


Dipl.-Ing. (FH) F. He

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Zertifikatsnummer: A3 50611046 0001

Certificate No.:

Konformitätsnachweis

Hersteller: Autarco Group B.V.
Manufacturer Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
Netherlands

Produkttyp: Wechselrichter
Type of product

Modell: S2.LH5000-MII, S2.LH6000-MII,
Model S2.LH8000-MII, S2.LH10000-MII

Firmwareversion: A1
Firmware version


Standard: VDE-AR-N 4105:2018-11
Standard DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06

Prüfberichtsnummer: CN22CS4X 005
Report No.

Ausstellungsdatum: 18.12.2023
Date of issue

Die Konformitätsprüfung bezieht sich auf das oben genannte Produkt. Hiermit wird überprüft, ob die Probe den oben genannten Bewertungsanforderungen entspricht. Diese Überprüfung impliziert keine Beurteilung der Herstellung des Produkts und erlaubt nicht die Verwendung eines TÜV-Rheinland-Konformitätszeichens. *The verification of conformity refers to the above mentioned product. This is to verify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This verification does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.*




Dipl.-Ing. (FH) F. He
Zertifizierungsstelle

Seite 1 von 8

Zertifikatsnummer: A3 50611046 0001

Certificate No.:

E.4 Einheitenzertifikat <i>E.4 Unit certificate</i>	
Hersteller: <i>Manufacturer</i>	Autarco Group B.V. Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Netherlands
Typ Erzeugungseinheit: <i>Power generation unit type</i>	S2.LH5000-MII, S2.LH6000-MII, S2.LH8000-MII, S2.LH10000-MII
<input checked="" type="checkbox"/> Umrichter <i>Inverter</i>	<input type="checkbox"/> Asynchrongenerator <i>Asynchronous generator</i> <input type="checkbox"/> Synchrongenerator <i>Synchronous generator</i>
<input type="checkbox"/> Stirlinggenerator <i>Stirling generator</i>	<input type="checkbox"/> Brennstoffzelle <i>Fuel cell</i> <input type="checkbox"/> Andere <i>Other</i>
Bemessungswerte: <i>Rated values</i>	Max. Wirkleistung P_{Emax}: <i>max. Active power P_{Emax}</i> 5 / 6 / 8 or 10 kW
	Max. Scheinleistung S_{Emax}: <i>max. Apparent power S_{Emax}</i> 5 / 6 / 8 or 10 kVA
	Bemessungsspannung: <i>Rated voltage</i> 3L/N/PE 230/400 V
	Bemessungsstrom (AC) I_r <i>Rated current (AC) I_r</i> 7,2 / 8,7 / 11,6 / 14,5 A
	Anfangs-Kurzschlusswechselstrom I_k <i>Initial short-circuit AC current</i> 8,4 / 10,0 / 13,4 / 16,7 A
Netzanschlussregel: <i>Network connection rule</i>	VDE-AR-N 4105: 2018-11 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
Prüfanforderung: <i>Test requirement</i>	DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100): 2020-06 „Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung“ Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz
Prüfbericht: <i>Test report</i>	CN22CS4X 005

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)
Place, date

18.12.2023

Zertifizierungsstelle
Certification body



[Handwritten signature]

E.5 Prüfbericht „Netzurückwirkungen“ für Erzeugungseinheiten mit einem Eingangsstrom
E.5 Test report “System reactions” for power generation units with feeding current

Auszug aus dem Prüfbericht für Erzeugungseinheiten <i>Extract from the test report for power generation units</i> “Bestimmung der elektrischen Eigenschaften” <i>“Determination of electrical properties”</i>	CN22CS4X 005
--	--------------

Anlagenhersteller: <i>Manufacturer:</i>	Autarco Group B.V.		
Herstellerangaben: <i>Manufacturer's data:</i>	Anlagenart (BHKW, PV-WR) <i>Type(CHP, PV-Inverter)</i>	S2.LH5000-MII, S2.LH6000-MII, S2.LH8000-MII, S2.LH10000-MII	
	Maximale Wirkleistung P_Emax <i>Max. Active Power P_Emax</i>	5 / 6 / 8 or 10 [Kw]	
	Bemessungsspannung <i>Rating voltage</i>	3L/N/PE 230/400 [Vac]	
zMesszeitraum: <i>Measuring period:</i>	vom JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT <i>From yyyy-mm-dd to yyyy-mm-dd</i>	vom 2023-11-17 bis 2023-11-22	

Schnelle Spannungsänderungen
Rapid voltage changes

Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger) <i>Marking operation without default (to primary energy carrier)</i>	ki=	0,50
Ungünstigster Fall bei Umschalten der Generatorstufen <i>Worst case at switch over of generator sections</i>	ki=	N/A
Einschalten bei Nennbedingungen (des primärenergieträger) <i>Marking operation at reference conditions(of primary energy carrier)</i>	ki=	1,00
Ausschalten bei Nennleistung <i>Breaking operation at nominal power</i>	ki=	1,00
Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge <i>Worst case value of all switching operations</i>	kimax=	1,00

Flicker	Netzimpedanzwinkel Ψk: <i>Angle of network impedance Ψk:</i>	30°	50°	70°	85°
	Anlagenflickerbeiwert CΨ: <i>Flicker coefficient of system flicker CΨ:</i>	0,53	N/A	N/A	N/A

Beachtung: Die Prüfungen wurden auf dem Modell S6-EH3P8K-H-EU durchgeführt und stellen die andere Serienmodelle dar.
Remark: Tests were conducted on basic model of RPI S6-EH3P8K-H-EU to represent other family models.

Beachtung: Diese Prüfungen beziehen sich lediglich auf 30°-Netzimpedanzwinkel und stellen den “Worst case” dar.
Remark: The tests apply to the network impedance approximately 30° to represent the “Worst case”.

Oberschwingungen
Harmonics

Wirkleistung P/Pn [%] <i>Active power P/Pn [%]</i>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ordnungszahl <i>Harmonic number</i>	lv/ln [%]										
2	0,15	0,16	0,18	0,19	0,19	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,27
3	0,13	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15	0,16	0,17	0,18	0,20
4	0,10	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,13
5	0,39	0,20	0,68	0,88	1,07	1,24	1,41	1,58	1,76	1,85	1,87
6	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
7	0,73	0,19	0,24	0,38	0,51	0,62	0,69	0,77	0,85	0,85	0,83
8	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11
9	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,14
10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
11	0,49	0,43	0,16	0,15	0,25	0,36	0,43	0,50	0,57	0,63	0,65

Bericht-Nr.: CN22CS4X 005

12	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

13	0,32	0,44	0,38	0,16	0,15	0,30	0,38	0,45	0,51	0,56	0,60
14	0,08	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10
15	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14
16	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
17	0,13	0,14	0,23	0,21	0,18	0,21	0,28	0,37	0,45	0,51	0,55
18	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
19	0,16	0,18	0,38	0,37	0,23	0,15	0,23	0,34	0,44	0,51	0,55
20	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
21	0,11	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,15
22	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11
23	0,17	0,16	0,15	0,22	0,31	0,29	0,26	0,30	0,35	0,45	0,53
24	0,09	0,08	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
25	0,16	0,19	0,12	0,32	0,44	0,37	0,30	0,31	0,34	0,43	0,51
26	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
27	0,11	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,12	0,13
28	0,08	0,09	0,10	0,09	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10
29	0,18	0,23	0,46	0,25	0,37	0,37	0,27	0,22	0,21	0,23	0,28
30	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
31	0,17	0,21	0,50	0,24	0,35	0,37	0,26	0,20	0,17	0,18	0,23
32	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
33	0,11	0,10	0,11	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,13
34	0,08	0,09	0,10	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
35	0,17	0,18	0,15	0,22	0,13	0,17	0,17	0,16	0,15	0,14	0,16
36	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09
37	0,14	0,16	0,12	0,20	0,12	0,15	0,16	0,15	0,14	0,13	0,15
38	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
39	0,11	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11	0,11	0,13
40	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,09
Beachtung:											

Zwischenharmonische <i>Interim-harmonics</i>											
Wirkleistung P/Pn [%] <i>Active power P/Pn [%]</i>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz [Hz] <i>Frequency [Hz]</i>	Iv/In [%]										
75	0,41	0,48	0,62	0,69	0,76	0,89	1,11	1,14	1,29	1,35	1,53
125	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	0,16	0,16	0,18	0,19	0,20
175	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14
225	0,12	0,09	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16
275	0,12	0,09	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,14	0,15	0,14	0,15
325	0,08	0,11	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
375	0,08	0,10	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
425	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
475	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
525	0,10	0,09	0,08	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15
575	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15
625	0,08	0,13	0,09	0,09	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,15	0,15
675	0,08	0,13	0,09	0,09	0,09	0,11	0,13	0,14	0,16	0,15	0,15
725	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
775	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
825	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15	0,16
875	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15	0,16
925	0,09	0,10	0,11	0,12	0,10	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,17
975	0,09	0,10	0,11	0,12	0,10	0,09	0,11	0,14	0,16	0,17	0,18
1025	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
1075	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
1125	0,12	0,09	0,08	0,10	0,11	0,10	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18
1175	0,12	0,09	0,09	0,10	0,11	0,10	0,10	0,11	0,14	0,16	0,18
1225	0,09	0,10	0,08	0,13	0,14	0,11	0,09	0,11	0,14	0,16	0,19
1275	0,09	0,10	0,08	0,13	0,14	0,11	0,09	0,11	0,14	0,16	0,19
1325	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
1375	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
1425	0,08	0,12	0,15	0,09	0,13	0,15	0,12	0,09	0,10	0,11	0,13
1475	0,08	0,12	0,15	0,09	0,13	0,15	0,12	0,09	0,10	0,11	0,14
1525	0,09	0,11	0,16	0,09	0,13	0,16	0,13	0,09	0,10	0,11	0,13
1575	0,08	0,11	0,16	0,09	0,13	0,16	0,12	0,09	0,10	0,11	0,13
1625	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
1675	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
1725	0,10	0,09	0,08	0,11	0,08	0,10	0,11	0,09	0,10	0,10	0,10
1775	0,09	0,09	0,08	0,11	0,08	0,10	0,11	0,09	0,09	0,09	0,11
1825	0,08	0,09	0,08	0,11	0,09	0,10	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10
1875	0,08	0,09	0,08	0,10	0,08	0,10	0,11	0,09	0,10	0,09	0,10
1925	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10
1975	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10

Beachtung:

Höhere Frequenzen <i>Higher frequencies</i>											
Wirkleistung P/Pn [%] <i>Active power P/Pn [%]</i>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz [kHz] <i>Frequency [kHz]</i>	Iv/In [%]										
2,1	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11	0,10	0,11	0,13	0,15	0,16
2,3	0,06	0,05	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
2,5	0,06	0,05	0,06	0,07	0,10	0,15	0,22	0,22	0,21	0,20	0,18
2,7	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07	0,12	0,22	0,21	0,21	0,21	0,26
2,9	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,06	0,07	0,11	0,20
3,1	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3,3	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05
3,5	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,05
3,7	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
3,9	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06
4,1	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
4,3	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
4,5	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
4,7	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
4,9	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5,1	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5,3	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5,5	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5,7	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
5,9	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,05
6,1	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6,3	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
6,5	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
6,7	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
6,9	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
7,1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
7,3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
7,5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
7,7	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
7,9	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
8,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
8,3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
8,5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
8,7	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
8,9	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Beachtung:

Zertifikatsnummer: A3 50611046 0001

Certificate No.:

E.6 Zertifikat für den NA-Schutz <i>E.6 Certificate of NS protection</i>		
Hersteller: <i>Manufacturer</i>	Autarco Group B.V. Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Netherlands	
Typ NA-Schutz: <i>Type of NS protection</i>		
Zentraler NA-Schutz: <i>Central NS protection</i>	<input type="checkbox"/>	
Integrierter NA-Schutz: <i>Integrated NS protection</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ: <i>Assigned to power generation unit of type</i>
		S2.LH5000-MII, S2.LH6000-MII, S2.LH8000-MII, S2.LH10000-MII
Netzanschlussregel: <i>Network connection rule</i>	VDE-AR-N 4105: 2018-11 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
Prüfanforderung: <i>Test requirement</i>	DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100): 2020-06 „Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung“ Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz	
Prüfbericht: <i>Test report</i>	CN22CS4X 005	

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)
Place, date

18.12.2023

Zertifizierungsstelle
Certification body



E.7 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz
E.7 Requirement for the test report for the NS protection
Auszug aus dem Prüfbericht für den NA-Schutz CN22CS4X 005
Extract from the test report for the NS-protection
“Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”
“Determination of electrical properties”
Prüfbericht NA-Schutz
Test report NS-Protection

Typ NA-Schutz: <i>Type of NS protection:</i>	Integrierter NA-Schutz	Weitere Herstellerangaben <i>Other manufacturer's data</i>
Software version: <i>Software Version:</i>	A1	
Hersteller: <i>Manufacturer:</i>	Autarco Group B.V.	
Messzeitraum: <i>Measuring period:</i>	vom JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT <i>From yyyy-mm-dd to yyyy-mm-dd</i>	vom 2023-11-17 bis 2023-11-22

Beachtung:

	Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen <i>Stirling engines, fuel cell systems</i>			Umrichter <i>Converter</i>		
	direkt oder über Umrichter gekoppelte Synchron- und Asynchrongeneratoren mit $P_n \leq 50 \text{ kW}$ <i>Direct or by converter coupled synchronous- and asynchronous generators with $P_n \leq 50 \text{ kW}$</i>			direkt gekoppelte Synchron- und Asynchrongeneratoren mit $P_n > 50 \text{ kW}$ <i>Direct or coupled synchronous- and asynchronous generators with $P_n > 50 \text{ kW}$</i>		
Schutzfunktion <i>Protection function</i>	Einstellwert <i>Setting value</i>	Auslösewert <i>Tripping value</i>	Auslösewert NA Schutz* <i>Tripping time*</i>	Einstellwert <i>Setting value</i>	Auslösewert <i>Tripping value</i>	Auslösezeit NA Schutz* <i>Tripping time*</i>
Spannungssteigerungsschutz U>> <i>Voltage increase protection U >></i>	$1,15 * U_n$			$1,25 * U_n$	$1,25 * U_n$	< 100ms
Spannungssteigerungsschutz U> <i>Voltage increase protection U ></i>	$1,1 * U_n$			$1,1 * U_n$	$1,1 * U_n$	< 100ms
Spannungsrückgangsschutz U< <i>Voltage decrease protection U <</i>	$0,8 * U_n$			$0,8 * U_n$	$0,8 * U_n$	3000ms
Spannungsrückgangsschutz U<< <i>Voltage decrease protection U <<</i>	Entfällt <i>Not applicable</i>			$0,45 * U_n$	$0,45 * U_n$	300ms
Frequenzrückgangsschutz f< <i>Frequency decrease protection f <</i>	47,5Hz			47,5Hz	47,5Hz	< 100ms
Frequenzsteigerungsschutz f> <i>Frequency increase protection f ></i>	51,5Hz			51,5Hz	51,5Hz	< 100ms

* Die Auslösezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslösesignal an den Kuppelschalter.

* The tripping time comprises the period before limit violation U/f until tripping signal to interface switch.

Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum höchsten oben ermittelten Zeitwert zu addieren.

During planning of power generation system the proper time of interface switch shall be added to the highest value of time determined above.

Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200ms nicht überschreiten.

The break time (sum of tripping time NS protection plus proper time of interface switch) should not exceed 200 ms.

 Bei integriertem NA-Schutz
By integrated NS Protection

Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ: <i>Assigned to PGU type:</i>	S2.LH5000-MII, S2.LH6000-MII, S2.LH8000-MII, S2.LH10000-MII
Typ integrierter Kuppelschalter: <i>Type of integrated interface switch:</i>	Leistungsrelais
Eigenzeit des Kuppelschalters bei integriertem NA-Schutz <i>Proper time of interface switch by integrated NS-protection</i>	< 20ms
Die Überprüfung der Gesamtwirkungskette “NA-Schutz-Kuppelschalter” führte zu einer erfolgreichen Abschaltung. <i>The verification of the full function chain “NS protection- Interface switch” has yield to intended disconnection.</i>	